

# L-90

# ADALIT

## La linterna de ángulo recto

Ligera, compacta y fácil de usar. Incorpora nuestra famosa óptica LED Engine que incluye 2 LEDs (opciones spot, flood y step lighting system). Se adapta perfectamente al chaquetón de bombero.

● ATEX ZONA 0 • 1 • 2 GAS



BACKLIT  
Button 

- Óptica LedEngine con 2 LEDs
- Opciones Spot, Flood y Estroboscópica
- Step Lighting System: un haz de luz proyectado directamente hacia el suelo para iluminar el paso
- Función BOOSTER de alta penetración
- Modos de alta y baja intensidad
- Botón retroiluminado: indicación de la autonomía y del nivel de batería
- Anilla y gancho de fijación con muelle
- Imán de neodimio opcional
- Aro fotoluminiscente opcional



2 versiones: L-90 (3x AA alcalinas)

L-90R (batería Li-ion)

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga  
GAS ZONA 0 | 1 | 2

Índice de protección: IP67

Peso: L-90: 340 g (pilas incluidas)

L-90R: 290 g (batería incluida)

Dimensiones (la x an x al): 73x71x158 mm

Autonomía: Modo Normal: L-90: > 10 h / L-90R: 4 h  
Modo Ahorro: L-90: > 20 h / L-90R: 18 h

Composición cuerpo: Resina termoplástica de alta resistencia a los impactos, temperaturas extremas y sustancias corrosivas

Fuente luminosa: L-90: alta: 250 lm / ahorro: 80 lm  
L-90R: alta: 280 lm / ahorro: 80 lm

Botón On/Off: Pulsador "soft touch", ubicado en la parte superior para garantizar su fácil localización y pulsación con guantes

Nivel de batería: botón retroiluminado (verde o rojo) para informar sobre la autonomía de la batería

Cargadores de 1, 2, 3 o 5 linternas (para la versión L-90R)

Step  
Lighting  
System

BOOSTER

LEDEngine <sup>ptics</sup>

